

J-SAP-M-9201

手动火灾报警按钮

安装使用说明书

上海松江飞繁电子有限公司

J-SAP-M-9201 型手动火灾报警按钮

安装使用说明书

一、手动报警按钮安装概述： 本手动报警按钮的安装，通用于 86 暗盒。

- 1. 用小改锥在盒体底部侧面小方孔处撬一下，将盒体与方型塑料底板分离。
- 2. 用 2 只 M4×25MM 螺钉将方形塑料底板与墙内的 86 暗盒固定住。水平的孔距为 60MM。
- 3. 接线端子：在报警按钮的正面面，共有 4 个接线端子。左边端子为 H+1、H-；右边端子为 S+、S-，接控制器的回路总线；电话插孔接二线电话。6 芯插针，用于地址编写。
- 4. 接线完成以后，将盒体上沿扣住方形底板上沿的 2 个块，再用力按动盒体下部，安装完毕。

二、使用说明：安装完毕后，可按下列步骤检测。

- 1. 压下塑料压板，红灯亮，表示报警。
- 2. 若要解除报警，用专用的手报复位钥匙，插入复位钥匙孔，向上轻推，即可使压板复原。
- 3. J-SAP-M-9201 型手动报警按钮的左下方，均设有电话插孔；复位钥匙孔在按钮的下方位置。
- 4. J-SAP-M-9201 型手动报警按钮与火灾报警控制器配套使用。

三、技术指标

额定电压	DC（16V-26V）
适用温度	－10℃～＋55℃
外形尺寸（长×宽×高）	90mm×90mm×35mm
设备重量	100g
面板颜色	红色

四、装箱清单：

品名	规格	数量
手动报警按钮	J-SAP-M-9201	1
安装使用说明书		1